



LED閃光同步測頻儀

DS系列

閃頻測速儀 (轉速計) 非常適合使用在檢查及測量轉動中的輪、風扇、幫浦、馬達、研磨機，以及實際上設備處理，用於一般工業維護、生產、品質控制，及實驗室或學校閃光原理的教學。

- 全數位化設計，適合轉速測量及轉動測量靜止影像。
- 全按鍵操作、測量範圍廣、精確度高。
- 三組設定記憶儲存。
- 電源關閉時，自動記憶最後轉速值。

DS-3002A/1002A



F-09

主要規格

型號	DS-3002A	DS-1002A
測量範圍	30.0~30,000 rpm	30.0~9,999 rpm
解析度	1 rpm	
顯示器	5位數字，高7mm	4位數字，高10mm
精確度	±(0.01%+3 digits) of setting	
溫度漂移	±0.01%	
燈泡	14顆高亮度LED燈	
特殊功能	×2，÷2，定時功能、外部觸發	
電源	AC100V - 240V或DC 5V 3A Adaptor	
耗電量	約 10 瓦	
操作溫 / 溼度範圍	0~40°C 相對濕度在 85% 以下	
尺寸 / 重量	115 × 115 × 200mm (不含活動式把手) / 約0.8Kg	
標準配備	主機、燈泡 (內建)、操作說明書、信號線、AD Adaptor	
選購配件	手提箱 (DS-CASE)、USB電源線	

※ 本產品規格如有變更，將以本公司最新版本為準，不另行通知。